

Új fejlesztések

A CashCube Mini Hordozható

kijelző kezelése és energiatakarékos üzemmódja megújult!



- + A pénztárgépen beállíthatóvá vált az un. alvó üzemmód, amivel a minimálisra csökkenthető a gép energia felvétele a beépített akkumulátorról. Alvó állapotban mindkét kijelző háttérvilágítása lekapcsol, ebből az állapotból bármely billentyű lenyomására újra üzemkész állapotba kerül a pénztárgép. Ezáltal az akkumulátoros üzemidő, az alvó üzemmód használatával akár 48 óra is lehet folyamatos üzemben. Az akkumulátoros üzemidő meghosszabbítható, ha az éppen alvó állapotban lévő gépet ki is kapcsoljuk a készülék alján található kapcsolóval, majd mielőtt fel szeretnénk ébreszteni a gépet, vissza kapcsoljuk a kapcsolóval. Ezzel a módszerrel akár egy hétre is növelhető az akkumulátoros üzemidő! Ezt az utóbbi, szakaszos üzemeltetést azon felhasználóknak érdemes választani, akik nagyon kevés nyugtát készítenek egy adott munkanap alatt.

Az alvó üzemmód mellőzésére is van lehetőség, ha nem szeretnénk energiatakarékos működést. Ez az alapértelmezett üzemmódja a gépnek, ebben az esetben nincs szükség átállításra! Viszont az alvó üzemmód kizárólag a gép P módjában végzett beállítás után válik használhatóvá!

- + A kijelzők fényerő/kontraszt értékei beállíthatóak egy éjszakai üzemmódhoz. A nappali és éjszakai mód között egy billentyűkombináció segítségével válthatunk. Megnyitott adóügyi napon, kétszer egymás után le kell nyomni a  gombot, majd a  gombot ezzel, a kombinációval lehet váltani az üzemmódok között.

+ Beállítások

- 1 Az automatikus alvó módba kapcsolás idejét a P mód „Energiagazdálk.” menüpontjának „Háttérvilágítás” pontjában lehet beállítani a megjelenő idő intervallumok valamelyikének kiválasztásával. A kiválasztó sáv megfelelő értékre mozgatása  ...  után az  billentyű lenyomásával rögzíthetjük az új értéket. A kiválasztható értékek a következők lehetnek: Folyamatos, 20 másodperc, 30 másodperc, 1 perc, 3 perc, 5 perc.
- 2 Ha egyáltalán nem szeretnénk, hogy a gép alvó állapotba kerüljön, akkor a “Folyamatos” opciót válasszuk ki.
- 3 A P mód „Energiagazdálk.” menüpontjában az „Alvás módja” pontban kell kiválasztani, hogy csak a kijelzők háttérvilágításai kapcsoljanak le az első pontban kiválasztott idő lejártá esetén vagy a még takarékosabb opciót a „Teljes eszköz” alvó állapotba kerülését szeretnénk. A megfelelő menüpont kiválasztását az  gomb lenyomásával rögzíthetjük.

Az P mód “Fényerő/Kontr.” menüpontjában, külön-külön állítható az éjszakai üzemmódhoz tartozó, kezelőoldali és vevőkijelző fényerő/kontraszt értéke. Az átállítani kívánt kijelző, (“Főkijelző” vagy “Vevőkijelző”) majd az “Éjszakai” menüpont kiválasztása után  ...  gombokkal módosíthatjuk 0-10-ig a kiválasztott kijelző kontraszt értékét, majd az  billentyű lenyomásával rögzíthetjük az új értéket.